HITACHI
Inspire the Next

Microsistema Super Slim con tecnología NXT

AX-M133

Tecnología NXT
La tecnología NXT ha revolucionado la claridad y el diseño del sistema de alta fidelidad moderno.
Funciona con la colocación de unos exitadores pequeños o, motores, en una superficie de paneles, lo cual genera una vibración que expande las ondas sonoras.
Esta tecnología nos brinda otra experiencia que hace algún tiempo solo los aficionados del sonido hubiesen apreciado, "el punto dulce"

Sistema 2.1 canales de audio
El Microsistema cuenta con 2 speakers + 1 subwoofer de alta potencia. De esta forma consigue un mejor direccionamiento del sonido en cuento a la distribución de los sonidos graves y agudos.

Display de LCD independiente con función ID3
El microsistema cuenta con un amplio display de LCD con backlight azul que se encuentra en forma independiente al equipo.
Con MP3 función ID3, podrás visualizar en el display, álbunes, canciones e interpretes.

Puerto USB Flash y entrada de tarjetas de memoria
En el frente de la unidad principal cuenta con una entrada USB y lector de tarjetas de memoria tipo SD y MMC

Función MP3 Encode
A traves de esta función podrás grabar temas en formato MP3 directamente desde el CD a la memoria USB que conectes sin necesidad de utilizar la PC.

Compatibilidad multiformato
Con este microsistema podrás reproducir CD / CD RW / MP3 / WMA para que escuches sin dificultades la música que te gusta.

Modos de equalización
El equipo cuenta con distintos modos de equalización predeterminados para que puedas adaptar la ecualización al tipo de música que escuchas y tener así la mejor calidad de sonido.

radiovictoria

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI
Inspire the Next

Microsistema Super Slim con tecnología NXT

AX-M133

Destacados de producto

. Sistema de 2.1 (2 speakers + 1 subwoofer) con 1100W PMPO de potencia total

. Parlantes ultradelgados con tecnología NXT

. Reproduce CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3 por sistema de carga lateral

. MP3 con función ID3: visualiza álbumes, canciones e intérpretes

. Función MP3 Encode: se pueden grabar temas en formato MP3 directamente desde el CD a la memorias USB que se conecten sin usar PC

. Radio FM digital (PLL) con 30 memorias programables

. Display independiente de LCD con backlight

. Entradas para tarjetas SD/MMC y puerto USB

. Control remoto integral

. 5 modos de ecualización: Normal/ Pop/ Jazz/ Rock/ Classic

. Reloj con función timer y sleep

radiovictoria

HITACHI
Inspire the Next

Especificaciones técnicas

Marca	HITACHI
Modelo	AX-M133

REPRODUCCION DE SONIDO

Reproducción de Discos	CD, CD-RW, MP3/WMA
Puerto USB Flash	SI (MP3/WMA)
Tarjetas SD-MMC	SI (MP3/WMA)
Capacidad Bandeja de Disco	1
Mecanismo de carga	Carga lateral
Número de pistas programables	20
Reproducción aleatoria	NO
Repetición de temas	SI
ID3 (Tema, Interprete, Album)	SI (MP3)
Sonido	Stereo HI-FI

SINTONIZADOR

Tipo de sintonizador	AM-FM
Sintonizador	Digital (PLL)
Frecuencia de radio FM	87.5MHz - 108MHz, 100KHz/Step
Tipo de antena FM	Externa
Estaciones presintonizables FM	30
Búsqueda de Estaciones	SI

FUNCIONES

MP3 Encode	SI
Carga de disco Automática	SI
Control de volumen electrónico	SI
Modos de Ecualizador	5
Reloj	SI
Timer	SI
Sleep	SI

DISPLAY

Tipo de display	LCD Azul
Backlight	SI (Azul)

CONECTORES Y TERMINALES

Conector de Parlantes	SI
Salida Subwoofer	SI
Entrada Auxiliar Estéreo	SI
Puerto USB Flash	SI
Puerto de tarjeta SD-MMC	SI

POTENCIA Y DIMENSIONES

Alimentación	220 VCA
Frecuencia	50 Hz
Potencia de salida	12,5 W x 2 + 25 W
Consumo de Energía	68 W
Tipo de pilas	CR2032 (Litio)
Cantidad de pilas	1
Peso Total	7,93 Kg
Dimensiones Unidad Principal	45 x 260 x 220 mm
Dimensiones del Subwoofer	110 x 200 x 239 mm
Dimensiones Parlantes	45 x 260 x 220 mm
Dimensiones del Display	144 x 46 x 25 mm

ACCESORIOS

Control Remoto Full	
Antena FM	
Cables de Conexión de parlantes y Subwoofer	
Garantía Oficial	
Manual del usuario	
Origen: China	**Garantía: 6 meses**

radiovictoria

HITACHI
Inspire the Next

Importa, fabrica y distribuye Radio Victoria Fueguina

Las imágenes y especificaciones quedan sujetas a cambios sin previo aviso